


HDMI SPLITTER

KHS014

OPERATING MANUAL



KEVIC
Professional Audio

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.

취급시 주의사항

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 내부를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 통풍구에 금속류(동전, 머리핀 등), 이물질을 넣지 마십시오. (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
- 제품이 물에 닿거나 내부에 물이 들어가지 않게 주의하시고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 전원 플러그를 분리할 경우 반드시 플러그를 잡고 분리해 주십시오.
(코드를 잡고 분리할 경우 코드가 손상되어 합선 및 단선의 위험이 있습니다.)
- 제품에서 타는 냄새가 심하게 날 경우 전원 코드를 뽑고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 제품 외부를 청소할 경우에는 휘발유, 벤젠, 시너 등을 사용하지 말고, 깨끗하고 마른 천을 사용하십시오.

설치시 주의사항

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 설치시 고온 다습한 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 운도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오. (고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 많은 열이 발생하므로 제품 케이스의 통풍구를 절대로 막지 마시고, 벽과 20cm 이상 거리를 유지하십시오.
- 각 제품 간의 연결이 완료될 때까지 전원 코드를 전원 콘센트에 끊지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 올바른 사용방법이 제품의 수명을 보장합니다.

- 전원 연결시 반드시 소켓을 보호 접지에 연결하세요. 이  기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 제품을 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.


※ 본 제품은 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자나 사용자는 이 점을 주의하여 사용하도록 되어있습니다.

제품 특징

- DVI/HDMI 1.4 / HDMI 2.0 Cascade Splitter
- HDMI 1.4 / HDMI 2.0 입력
- HDCP 1.4 및 HDCP 2.3 지원 (리피터 지원)
- HDR 지원
- 12비트 Deep Full HD, Full 3D 및 4K / 2K 60Hz 비디오 지원
- 1개의 HDMI 입력 포트와 4개의 HDMI 출력 포트 지원 / 주파수 범위: 25MHz - 600MHz

동작방법


- DC 12V 전원을 인가하고 Power 스위치를 ON 하면 기기가 작동합니다.
- 소스 장비의 출력 커넥터와 본 장비의 입력 커넥터를 HDMI 케이블로 연결합니다.
- 본 장비의 출력 커넥터와 디스플레이 장비의 입력 커넥터를 HDMI 케이블로 연결합니다.
- 해당 입/출력에 맞는 LED가 동작하여 동작 상태를 확인할 수 있습니다.



주의사항

- 입출력 장치와 본 장비 간의 케이블 (HDMI) 길이는 3M 이내로 권장합니다.
- HDMI to DVI 연결일 경우 해당 디스플레이 장비도 HDMI to DVI를 지원해야 정상적으로 출력이 나옵니다.
- 출력 케이블과 커넥터가 접촉 불량이면 램프가 깜박입니다. 이럴 경우 케이블을 다시 연결해 주십시오.

구성품




1. 사용설명서



2. 어댑터 12V 1.5A

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 전면부



1 입력신호 LED

- 입력 HDMI 소스가 연결되면 LED (노란색)가 켜집니다.

2 출력신호 LED


- 출력 디스플레이가 연결되면 LED (녹색)가 켜집니다.

3 POWER LED

- 본 기기에 전원을 켜시면 LED (적색)가 켜집니다.

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 후면부



1 직류전원입력 (DC IN)

- 본 기기를 동작시키기 위한 전원공급 단자입니다. DC 12V/1.5A 어댑터를 연결해 주십시오.

2 입력 커넥터

- 입력 소스의 HDMI 케이블을 연결합니다.

3 출력 커넥터

- 출력 HDMI 케이블을 연결합니다.

4 POWER 스위치

- 전원 ON/OFF 스위치입니다.

SPECIFICATIONS

내용	HDMI SPLITTER
입출력수	입력 1CH, 출력 4CH
주파수 범위	25MHz~600MHz
입력 HDMI 단자	HDMI TYPE A 1개
출력 HDMI 단자	HDMI TYPE A 4개
사용 전원	DC 12V / 1.5A
소비 전력	10W
규격 (W x H x D)	175 x 47.5 x 129mm
무게	0.6kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서



품질보증기간은 구입일로부터 1년간이며, A/S용 부품의 보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을 제외한 회로, 기능부품을 말합니다. (※당사규정)

제품명				모델명	
구매일시	년		월	일	일련번호
구매처	주소				
	성명		전화번호		
판매처	주소				
	성명		전화번호		

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.

- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.

- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로
별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.

- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

KEVIC
Professional Audio



www.kevic.com | A/S : 02-6249-2140~2

본사 · 경기도 의정부시 배꽃길 105 (민락동) 1동 6층 606호, 607호
(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어 지식산업센터) TEL: 1661-2669 FAX: 02)579-1538

서울사무소 · 서울특별시 강남구 논현로24길5 (도곡동449-8) TEL: 02)579-1533 FAX: 02)579-1538