

DP5000

DIGITAL PA CONTROLLER

 Dante™



| FEATURES |

- 비상 PTT 마이크
- CHIME / 보이스 파일
- 임베디드 PC
- 디지털 매트릭스
- 프로그램 타이머
- MACRO 컨트롤러
- 리모트 리시버
- HDMI 모니터 출력
- EM 판넬
- WINDOW 10 OS

KEVIC
Professional Audio

DP5000

DIGI COMBO AMPLIFIER

| SPECIFICATIONS |

내 용		DP5000
입력채널 (Analog / Total)		아날로그 입력 (10), 리모트 입력 (4), PC AUDIO (1), EM (1), Micro SD (1), PTT MIC (1), 시스템 LINK (1), Dante™ (16) 총 35개 채널 입력
출력채널 (Analog / Total)		아날로그 출력 (8), 시스템 LINK (1), 모니터 (1), Dante™ Network (12) 총 24개 채널 출력
통신단자		RS-232 / RS-422 / Dante™ / RS485
연결단자		USB / SD CARD / LAN / HDMI 출력
사용 전원		+24VDC / 1.5A
규격 (W x H x D)		482 x 177 x 350 mm
무게		7kg
라떼 판다 사양	CPU	Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core
	RAM	4GB
	저장소	64GB

| REAR |

