

MH4287

DIGITAL PA MODULE AMPLIFIER



| FEATURES |

- 200W x 1CH / 100W x 6CH
- 모듈형 멀티 채널 PA 앰프(100W~800W까지 착탈하여 사용)
- 사용 장소 및 출력에 따른 사용자 선택형 모듈 조립 적용 가능
- 추가적인 앰프 모듈의 조정 및 시스템 증설, 변경 가능
- 모듈별 음량 조정 및 입력 신호 표시등 보호회로 동작 표시등 제공

KEVIC
Professional Audio

MH4287

DIGITAL PA MODULE AMPLIFIER

| SPECIFICATIONS |

모 델	MH4287
정격출력/채널	200W x 1CH / 100W x 6CH
동작 표시등	AC전원 / DC전원 / 시그널 / 프로텍트
음량 조정	개별 채널 음량 조정 볼륨
앰프 증폭방식	Full Digital D-Class High Impedance Output
전원 방식	Full Digital PWM S.M.P.S (DC/DC 컨버터 제어방식)
입/출력 콘넥터	입력 : Euro Block 3 Pin (Balance) / 출력 : Euro Block 3 Pin (Hot/Com)
T.H.D	모듈 별 100V 정격 부하 시 0.5% 이하
S/N	모듈 별 100V 정격 부하 시 ≥100dB
주파수 특성	20Hz ~ 18kHz (+/- 3dB 이하)
H.P.F SW	400Hz Cut Off
사용 전원	AC 220V / 60Hz, +24VDC (AC PRIORITY)
소비 전력	1100W
규격 (W x H x D)	482 x 88 x 378 mm
무게	11.5kg

| DIMENSION |

