

MS-122B

HIDDEN MIXER SPEAKER



| FEATURES |

- Hidden Mixer 기능 내장(아이패드 구동)
- 12" 2WAY Active Network Speaker
- 12" LF 드라이버 / 1.7" VOICE COIL HF 드라이버
- 4MIC 라인 입력 / 블루투스 플레이어
- 2.4G 무선마이크 / HDMI 영상 입출력
- LF, HF 개별 디지털 앰프 / DSP 오디오 컨트롤 및 제어 창
- 자작나무 캐비닛

KEVIC
Professional Audio

MS-122B

HIDDEN MIXER SPEAKER

|SPECIFICATIONS|

모 델	MS-122B
Dante™	BK2 32CH Dante™ Ethernet
정격출력	400W
최대음압레벨	132dB
주파수 특성	58Hz-19kHz
지향성	90°x 60°
캐비넷재질	Russian Birch Wooden Cabinet
규격(W x H x D)	410 x 710 x 380mm
무게	27kg